

Innstor Recovery Tool

[IS902]

使用手冊

Version: 001

改版日期: 2011/02/14

Innstor Technology Corporation

Recovery Tool User Manual

改版記錄:

版本	日期	描述
V001	2011.02.14	初版建立

Innstor Technology Corporation Confidential

目錄

前言	- 4 -
1. Recovery Tool 簡介	- 5 -
1.1. 系統需求	- 5 -
1.2. 支援語系	- 5 -
1.3. 支援 USB 版本	- 5 -
1.4. 限制	- 5 -
1.4.1. 二次開卡限制	- 5 -
1.4.2. 檔案系統限制	- 5 -
2. 設定說明	- 6 -
2.1. 裝置限制設定	- 6 -
2.2. 裝置資訊設定	- 6 -
3. 功能說明	- 7 -
3.1. 操作說明	- 7 -
3.2. 關於	- 7 -

前言

銀燦科技(Innstor Technology Corporation)為一快閃記憶體/USB Storage 控制晶片專業設計公司，為協助使用本公司控制晶片產品的客戶進行重新開卡，特開發”Innstor Recovery Tool”，此工具適用於本公司 IS902 控制晶片。

此工具目前支援 Windows XP/ 7 x64/ 7 x86/ Vista 作業系統，請勿在其他未支援的作業系統上執行此工具。

Innstor Technology Corporation Confidential

1. Recovery Tool 簡介

提供客戶重新開卡的工具。此版工具支援一二次開卡。

Recovery Tool 資料夾內所附檔案如下圖：



1.1. 系統需求

支援 Windows XP/ 7 x64/ 7 x86/ Vista 作業系統。

1.2. 支援語系

支援語系：繁體中文/簡體中文/英文。

1.3. 支援 USB 版本

支援 USB 2.0 開卡。

1.4. 限制

1.4.1. 二次開卡限制

1. 非 Toggle Flash 可以支援裝置的韌體版本 V1.07 或以上的版本進行二次開卡。
2. Toggle Flash 只可以支援裝置用 MP Package 版本 V010_01 或以上的版本開卡者，方可進行二次開卡。

1.4.2. 檔案系統限制

一二次開卡皆格式化為 FAT32。

2. 設定說明

欲修改使用設定，請開啟 Recovery Tool 資料夾內的”Setting.set”檔案進行設定。

2.1. 裝置限制設定

藉由裝置的 VID/PID，若符合設定，則可以使用一二次開卡。

檔案 Setting.set 中

[FLAG]

P_V_FLAG=0 則不檢查 VID/PID，任何 VID/PID 皆可開卡。

P_V_FLAG=1 則檢查 VID/PID，VID/PID 須符合[Update_INF]中所設定者，方可開卡。

[Update_INF]

V_P_ID0=1F75;0902

V_P_ID1=...

V_P_ID2=...

VID/PID 的設定可以不只一組，格式如上所示。

2.2. 裝置資訊設定

一次開卡的資訊設定，必須在”Setting.set”檔設定。

[Setting]

InitVID=1F75

InitPID=0902

Manufacturer=Innstor

Product=PenDrive

LabelName=

StorageDeviceID=Innstor

3. 功能說明

3.1. 操作說明



1. 置入可開卡的 Device, 於”目的磁碟”選擇欲開卡的磁碟機; 一次只能對一支 Device 開卡.
2. 按下”開始”, 即可開卡.
3. 按下”離開”, 即可關閉 Recovery Tool.
4. 開卡後關閉 RecoveryTool, 重新拔插 Device 即可使用 Device.

3.2. 關於

