



解压密码:

dingjie365.com

合肥鼎杰 IT 教育安徽首家专业 Cisco、Linux 双国际授权机构,

CCIE、RHCA 全程授课,

CCNP+RHCE 金牌网络工程师就业班、不就业退学费

鼎杰论坛-安徽 IT 第一人气社区 <http://bbs.dingjie365.com>

千 G 视频资料等你来下载!!!

咨询地址: 合肥市长江中路 365 号三孝口 CBD 广场公寓楼 16 楼 1607 室

咨询电话: 0551-2836661、13866792964、18956016413

咨询 QQ: 334134561、376438308

鼎杰超级群: 57647952

鼎杰至尊群: 65687124

今天说一个 H3C 模拟器桥接及 Telnet 设置, 步骤挺繁杂的!

桥接

1. 首先看模拟器的版本

[RTA]display version

H3C Comware Platform Software

Comware Software, Version 5.20, Alpha 1011

Copyright (c) 2004-2007 Hangzhou H3C Tech. Co., Ltd. All rights reserved.

SIMWARE uptime is 0 week, 0 day, 0 hour, 26 minutes

2. **桥接**: 我是用微软的逻辑口与模拟器桥接并启用, 桥接前**禁用**其他本地物理网卡及无线网卡, 在需要桥接的路由器配置文件 “hardcfg.tcl” 代码中添加 “AddEthernet -index 1”, 在启动路由器即可!

3. **子接口**: 添加 “AddEthernet -index 1” 是一个三层口, 可以做子接口, 切记使用子接口要禁用物理连接 (本地网卡, 无线网卡)

Telnet 设置

<RTA>format flash: // 模拟器默认启动, 要想保存设置, 必须格式化

[RTA]password-control length 5// 默认密码长度为 10, 这里控制为 5。

[RTA]telnet server enable// 启动 Telnet 服务, 不能忽视。

[RTA]local-user h3c

[RTA-luser-h3c]password simple cisco// 设置用户名 “密码”





[RTA-luser-h3c]service-type telnet level 3 //服务类型、权限为 3

[RTA-luser-h3c]quit

[RTA]user-interface vty 0 4//设置同时登录用户最大为 5 位

[RTA-ui-vty0-4]authentication-mode scheme//验证类型“用户名+密码”

[RTA-ui-vty0-4]set authentication password simple cisco//Telnet “密码”

必须和上面用户名密码一致!

Telnet 登录成功:

```
GA Telnet 192.168.3.1

*****
* Copyright (c) 2004-2007 Hangzhou H3C Tech. Co., Ltd. All rights reserved. *
* Without the owner's prior written consent,                               *
* no decompiling or reverse-engineering shall be allowed.                 *
*****

Login authentication

Username:h3c
Password:
<RTA>
<RTA>sys
System View: return to User View with Ctrl+Z.
[RTA]dis ip int b
*down: administratively down
(s): spoofing
Interface                Physical    Protocol   IP Address
Ethernet0/1/0            up         up         192.168.3.1
Serial0/2/0              down       down       unassigned
Serial0/2/1              down       down       unassigned
[RTA]
```

